

ALLEGATO 1
PREFABBRICATO USO AUTORIMESSA 15X4 METRI
PRESSO ISOLA DI S. ERASMO
SPECIFICHE IMPIANTO ELETTRICO 220V

- N. 5 QUADRETTI PER PUNTI PRESE IP55 CIASCUNO COMPOSTO DA:
 - 2 BPRESE 10A e 16A.
 - 1 PRESA SCHUKO UNIVERSALE.
 - 1 PRESA INDUSTRIALE CEE 2X16A 1P+N+T INTERBLOCCATA IP55 (CELESTI).
 - 2 INTERRUTTORI BIPOLARI C16A 2P PI.4500 PER IL COMANDO DEI DUE GRUPPI PRESE.
 - N. 2 INTERRUTTORI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO LUCI.
-
- N. 10 PLAFONIERE A LED 32W A SOFFITTO IP55.
-
- N. 6 PLAFONIERE A LED DI EMERGENZA A SOFFITTO O PARETE IP55.
-
- QUADRO DI SERVIZIO IP55 PER ALLOGGIARE INTERRUTTORI MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE:
 - 1 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICO C40A 2P
- Pi 6000 GENERALE QUADRO.
- 5 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE C25A 2P Id 0,003 Pi 6000 PER LINEA QUADRETTI PRESE.
 - 2 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICO E DIFFERENZIALE C10A 2P Id 0,003 Pi 6000 PER LINEA LUCE INTENA ED ESTERNA.
 - 1 PORTA FUSIBILE PER LAMPADE EMERGENZA.
-
- PULSANTE CON VETRO DA ROMPERE ROSSO PER LO STACCO ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220V MONOFASE A VALLE (QUINDI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE C40A 2P Pi6000 Id0,03 A VALLE DEVE

AVERE UNA BOBINA DI SGANCIO ED ESSERE PROTETTA DA DIFFERENZIALE).

- MESSA A TERRA CON COLETTORE DISPERSORE E POZZETTO PER LA STRUTTURA METALLICA E IMPIANTO ELETTRICO.

- N. 4 FARETTI A LED PER ILLUMINAZIONE DA ESTERNO CON SENSORE DI MOVIMENTO.

- POSA DI TUBAZIONE ESTERNA CON TUBO RK15 E RACCORDERIA VARIA PER RENDERE UN GRADO DI PROTEZIONE Ip55 PER ALIMENTAZIONE QUADRETTI PRESE E ILLUMINAZIONE.

- POSA CAVI DI SEZIONE IDONEA PER LE VARIE LINEE PRESE E ILLUMINAZIONE.

- PREDISPOSIZIONE LINEA ELETTRICA CON CAVO FG16 OR PER ATTACCO CONTATORE ESTERNO

- DICHIARAZIONE CONFORMITA' E ALTRE CERTIFICAZIONI COME PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI.